Wzmacniacz miksujący z modułem MP3 / Tuner FM / Bluetooth
T-B120E



Opis

T-B120E jest małogabarytowym wzmacniaczem miksującym w obudowie typu DESKTOP, wyposażonym w odtwarzacz MP3 oraz odbiornik Bluetooth. Niewielkie wymiary, masa oraz wysoka estetyka wykonania, zwiększają wygodę użytkowania i pozwalają na korzystanie ze wzmacniacza jako jednego z wielu urządzeń powszechnego użytku. Doskonale nadaje się do nagłaśniania małych pomieszczeń zamkniętych, takich jak domy, kawiarnie, sale lekcyjne itp.

Cechy

- Wzmacniacz miksujący 120 W_{RMS}
- Wyjścia 100V albo 4-16 Ω
- Kompaktowa obudowa typu DESKTOP
- Odtwarzacz MP3/USB/SD - odtwarza formaty: MP2-MP4, WMA, APE, FLAC, AAC, WAV
- Tuner FM z funkcją automatycznego programowania stacji radiowych oraz pamięcią
- Odbiornik Bluetooth
- Symetryczne wejście mikrofonowe z priorytetem
- Załączane napięcie fantomowe +48V
- Dwa wejścia AUX
- Wspólna dla wszystkich wejść, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku (bas i sopran)
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem lub przegrzaniem z sygnalizacją LED
- Wskaźnik wysterowania i sygnalizacja stanu pracy LED

Specyfikacja parametrów

Model	T-B120E
Moc wyjściowa	120 W
Wyjścia głośnikowe	100V, 4-16 Ω
Wejścia	
MIC 1	5 mV / 600 Ω - Jack - niesym.
AUX 1, 2	350mV / 10kΩ - RCA - niesym.
Regulacja barwy	
Niskie	100 Hz ± 10 dB
Wysokie	10 kHz ± 10 dB
S/N	≥75dB
THD	≤1% dla 1/3 mocy znamionowej
Pasmo częstotliwości	80 Hz -16 kHz (+1dB, - 3 dB)
Regulatory	Ind. regulacja wzm. dla źródeł, reg. MASTER, wł. zasilania
Sygnalizatory	Zasilanie, awaria, przesterowanie, sygnał wyjściowy, tryb pracy
Zabezpieczenia	Zwarcie, przeciążenie, temp.
Priorytety	MIC1> pozostałe wejścia
Moc całowita	180 W
Zasilanie	~230 V / 50Hz
Wymiary	215 x 208 x 65 mm
Masa	2,6 kg

- Pilot zdalnej obsługi i programowania
- Obudowa typu DESKTOP

Prezentacja

Tylny panel oraz pilot zdalnej obsługi:



