



## Opis

T-B60E jest małogabarytowym wzmacniaczem miksującym w obudowie typu DESKTOP, wyposażonym w odtwarzacz MP3 oraz odbiornik Bluetooth. Niewielkie wymiary, masa oraz wysoka estetyka wykonania, zwracają uwagę i pozwalają na korzystanie ze wzmacniacza jako jednego z wielu urządzeń powszechnego użytku. Doskonale nadaje się do nagłośnienia małych pomieszczeń takich jak domy, kawiarnie, sale lekcyjne itp.

## Cechy

- Wzmacniacz miksujący 60 W<sub>RMS</sub>\*
- Wyjście 100V albo 4-16
- Kompaktowa obudowa typu DESKTOP
- Odtwarzacz MP3/USB/SD - odtwarza formaty: MP2-MP4, WMA, APE, FLAC, AAC, WAV
- Tuner FM z funkcją automatycznego programowania stacji radiowych oraz pamięci
- Odbiornik Bluetooth
- Symetryczne wejście mikrofonowe z priorytetem
- Zasilane napięcie fantomowe +48V
- Dwa wejścia AUX
- Wspólna dla wszystkich wejść, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku (bas i sopran)
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem, zwarcie lub przegrzaniem z sygnalizacją LED
- Wskaźnik wysterowania i sygnalizacja stanu pracy LED

## Specyfikacja parametrów

Model	T-B60E
Moc wyjściowa	60 W)*
Wyjście głośnikowe	100V, 4-16
Wejście	
MIC 1	5 mV / 600 Ω - Jack - niesym.
AUX 1, 2	350mV / 10k Ω - RCA - niesym.
Regulacja barwy	
Niskie	100 Hz ± 10 dB
Wysokie	10 kHz ± 10 dB
S/N	≥75dB
THD	≤1% dla 1/3 mocy znamionowej
Pasma częstotliwości	80 Hz -16 kHz ( +1dB, -3 dB)
Regulatory	Ind. regulacja wzm. dla różel, reg. MASTER, wł. zasilania
Sygnalizatory	Zasilanie, awaria, przesterowanie, sygnał wyjściowy, tryb pracy
Zabezpieczenia	Zwarcie, przecięcie, temp.
Priorytety	MIC1 > pozostałe wejścia
Moc całkowita	120 W
Zasilanie	~230 V / 50Hz
Wymiary	215 x 208 x 65 mm
Masa	2,3 kg

- Pilot zdalnej obsługi i programowania
- Obudowa typu DESKTOP

)\*Moc wyjściowa mierzona zgodnie z normą CEA-2006-B/CEA-490-A przy użyciu sygnału sinusoidalnego 1kHz o czasie trwania impulsu 20ms i zniekształceń T.H.D. nieprzekraczających 1%.

## Prezentacja

Tyłny panel oraz pilot zdalnej obsługi:

