



Opis

T-20AP to nowoczesny i wydajny wzmacniacz miksujący małej mocy, w kompaktowej obudowie typu DESKTOP. Obsługa wzmacniacza - regulacja wzmocnienia dla źródeł oraz regulacja barwy dźwięku realizowane są za pomocą pokręteł na panelu frontowym. T-20AP posiada wskaźnikysterowania w postaci szeregu diod LED. Wzmacniacz posiada pełne, elektroniczne zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem lub przegrzaniem sygnalizowane na panelu frontowym diodą LED.

Cechy

- Wzmacniacz miksujący 20W_{RMS}
- Wspólna dla wszystkich wejść, dwupunktowa regulacja barwy dźwięku (bas i sopran)
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem lub przegrzaniem z sygnalizacją LED
- Załączane zasilanie fantomowe +48 V
- Wskaźnikysterowania
- Kompaktowe wymiary

Specyfikacja parametrów

Model	T-20AP
Moc wyjściowa	20 W
Wyjścia głośnikowe	70 V, 100 V, 4-16 Ω
Wejścia	
MIC 1,2	5 mV / 600 Ω - sym./niesym.
TEL	± 175 mV / 10 kΩ
AUX	350 mV / 10 kΩ - niesym.
Regulacja barwy	
Niskie / Wysokie	± 10 dB / ± 10 dB
Pasmo f	50 Hz - 16 kHz (± 3 dB)4
S/N	MIC: 66 dB, AUX: 80 dB
THD	≤ 0,5 % - 1 kHz, 1/34 mocy
Moc całkowita	40 W
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Wymiary	276 x 226 x 66 mm
Masa	3,6 kg

Prezentacja

Tyłny panel:

