



Opis

T-120MA jest małogabarytowym wzmacniaczem miksującym w obudowie typu DESKTOP. Wzmacniacz pracuje w klasie D, dzięki czemu charakteryzuje się niską masą i wysoką sprawnością energetyczną. Niewielkie wymiary, masa, wysoka estetyka wykonania oraz precyzyjne pokrętki regulacji głośności, zwiększając wygodę użytkownika i pozwalając na korzystanie ze wzmacniacza jako jednego z wielu urządzeń powszechnego użytku. Doskonale nadaje się do nagłośnienia pomieszczeń zamkniętych, takich jak domy, kawiarnie, sale lekcyjne itp.

Cechy

- Wzmacniacz mocy 120 W_{RMS}
- Wysoka sprawność - praca w klasie D
- Kompaktowa obudowa typu DESKTOP
- Profesjonalne pokrętki na płycie frontowej z małym skokiem
- 2 wejścia mikrofonowe. Priorytet typu VOX dla MIC 1 z regulacją progu
- Dwa wejścia typu AUX
- Przełączana czułość wejść MIC2/AUX1
- Wspólna dla wszystkich wejść dwupunktowa regulacja barwy dźwięku (bas i sopran)
- Indywidualna regulacja wzmocnienia dla różnic oraz wspólna regulacja wzmocnienia MASTER
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przecięciem, zwarcie lub przegrzaniem
- Zasilanie sieciowe ~230V

Specyfikacja parametrów

Model	T-120MA
Moc wyjściowa	120 W
Wyjście głośnikowe	100 V, 4-16 Ω
Wejścia	
MIC 1, 2	5 mV / 600 Ω
AUX 1, 2	350 mV / 10 kΩ - niesym.
Regulacja barwy	
Niskie	100 Hz ± 10 dB
Wysokie	10 kHz ± 10 dB
Pasma f	80 Hz - 16 kHz (-3dB)
S/N	≥ 75 dB
THD	≤ 1 %
Priorytety	MIC1
Zabezpieczenia	Zwarcie, przecięcie, przegrzanie
Moc całkowita	180 W
Zasilanie	~230 V / 50 Hz
Wymiary	284 x 196 x 66 mm
Masa	2,4 kg

Prezentacja

Tyłny panel:

